

PURE LED

CONTROLLER 2.0



- Day-/Night-Cycle programming!
- Controls up to 250 luminaires!

Notice:

1. Pour les modèles PureLED Pro et Max, utilisez le canal "CH1" pour contrôler les luminaires. Les luminaires PureLED PRO et MAX ne répondront pas à "CH2" ou "UV"; ces canaux sont exclusivement destinés à contrôler les modèles PureLED EXPERT.
2. Pour le modèle PureLED EXPERT:
 - "CH1": Spectre végétatif (Croissance)
 - "CH2": Spectre de floraison (Floraison)
 - "UV": Uniquement UV

Panneau et touches du Smart controller

CONTRÔLEUR



TÉLÉCOMMANDE



1. Affichage / Fenêtre principale

04:20	12-08-22
CH1: 9:00 - 21:00	100%
CH2: 9:00 - 21:00	
UV: 9:00 - 21:00	
60 Mins By 4 Times	
Temp: 28°C	

CH1 / CH2 / UV: Intensité lumineuse en % pour chaque canal pendant l'intervalle de temps défini.

Changement de mode à l'aide du   bouton.

2. Paramétrage des réglages

2.1. Réglage du mode "Timer" (minuterie)

Étape 1: Appuyer sur  or **OK** pour accéder aux réglages de la fonction.

04:20	12-08-22
CH1: 9:00 - 21:00	100%
CH2: 9:00 - 21:00	
UV: 9:00 - 21:00	
60 Mins By 4 Times	
Temp: 28°C	



Functions	
Timer	Dimmer
Temp.	System

Étape 2: Appuyez sur **OK** pour passer en mode Timer (minuterie).

Functions	
Timer	Dimmer
Temp.	System



Timer	
CH1	↑ 09:00 - 09:30 ↓ 20:30 - 21:00
CH2	↑ 09:00 - 09:30 ↓ 20:30 - 21:00

Page 1

Timer	
UV	09:00 - 09:30
Duration	60 Mins
By	10 Times

Page 2

Étape 3: Appuyez sur   pour sélectionner le canal désiré et appuyez sur   pour régler le temps souhaité

Remarque:

Exemple pour le Canal UV: UV entre 09:00h et 21:00h, Durée 60 minutes divisées par 4. Le canal UV sera activé pendant 60 minutes au total, réparties en quatre intervalles entre 9:00h et 21:00h comme suit: de 9:00h à 9:15h; de 12:00h à 12:15h; de 15:00h à 15:15h; de 18:00h à 18:15h. Les intervalles sont calculés automatiquement par le contrôleur.

Étape 4: Appuyer sur  pour revenir au menu principal.

2.1. Réglages du mode "Dimmer" (régulateur d'intensité)

Étape 1: Appuyer sur **OK** pour entrer dans le mode dimmer.

Functions	
Timer	Dimmer
Temp.	System



Dimmer	
CH1	100
CH2	100
CH3	100

Étape 2: Appuyer sur   pour sélectionner le canal et appuyez sur   pour régler le niveau d'intensité lumineuse de votre choix.

Étape 3: Appuyer sur  pour revenir aux fonctions (menu principal).

2.3. Réglage mode Température (Temp.)

Étape 1: Appuyer sur **OK** pour entrer dans le mode température (Temp.).

Functions	
Timer	Dimmer
Temp.	System

OK

Temperature	
Auto dimming	off
Dimming temp.	84F
Auto off	off
Off temp.	122F
Temp. unit	F

Temperature	
Auto dimming	off
Dimming temp.	84F
Auto off	off
Off temp.	122F
Temp. unit	F

Appuyer sur   pour activer/désactiver «Auto dimming» (autoréglage).

Étape 2: Appuyer sur  pour sélectionner «Dimming temp.» (autoréglage de la température).

Temperature	
Auto dimming	off
Dimming temp.	84F
Auto off	off
Off temp.	122F
Temp. unit	F

Appuyer sur   pour changer l'autoréglage de la température.

Étape 3: Appuyer sur  pour sélectionner « Auto off » (arrêt automatique).

Temperature	
Auto dimming	off
Dimming temp.	84F
Auto off	off
Off temp.	122F
Temp. unit	F

Appuyer sur   pour activer/désactiver l'arrêt automatique.

Étape 4: Appuyer sur  pour sélectionner « Off temp. » (température provoquant l'arrêt automatique).

Temperature	
Auto dimming	off
Dimming temp.	84F
Auto off	off
Off temp.	122F
Temp. unit	F

Appuyer sur   pour sélectionner la température provoquant l'arrêt automatique.

Étape 5: Appuyer sur  pour sélectionner « Temp. unit » (unités de température).

Temperature	
Auto dimming	off
Dimming temp.	84F
Auto off	off
Off temp.	122F
Temp. unit	F

Appuyer sur   pour sélectionner l'unité souhaité en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Étape 6: Appuyer sur  pour revenir vers fonctions.

EN

ES

FR

IT

D

PT

13

2.4. Réglages du mode « System » (Système)

Étape 1: Appuyer sur **OK** pour entrer dans le mode système.



Étape 2: Appuyer sur pour sélectionner « Date » (date).

System config	
Date	19-01-01
Clock	10:52:30
Lcd contrast	102
Factory default	No
Info	V1.0

Appuyez sur pour changer la date.

Étape 3: Appuyer sur pour sélectionner « Clock » (horloge).

System config	
Date	19-01-01
Clock	10:52:30
Lcd contrast	102
Factory default	No
Info	V1.0

Appuyez sur pour changer l'heure.

Étape 3: Appuyer sur pour sélectionner « Lcd contrast » (contraste écran).

System config	
Date	19-01-01
Clock	10:52:30
Lcd contrast	102
Factory default	No
Info	V1.0

Appuyez sur pour changer le contraste écran.

Étape 3: Appuyer sur pour sélectionner « Factory default » (rétablir les valeurs par défaut).

System config	
Date	19-01-01
Clock	10:52:30
Lcd contrast	102
Factory default	No
Info	V1.0

Appuyez sur pour sélectionner Oui/Non.

Dernière étape: Appuyez sur une fois pour revenir aux fonctions, appuyez à nouveau pour revenir à l'écran de départ.

PURE LED



Fabricado en · Manufactured in · Fabriqué en P.R.C
Importado por · Imported by · Importè par
Plantasur Trading S.L., Avenida de Almería 9, 18210,
Peligros (Granada), España CIF: ESB19616747